

Особенности

- Светодиод премиум класса CREE XP-L HI V3
- Максимальная мощность 1000 люмен
- Максимальное расстояние луча до 452 метров
- Высокая эффективная схема обеспечивает время работы до 36 часов
- Интеллектуальная плата с обнаружением напряжения, заряжает безопасно и быстро
- USB перезаряжаемый, встроенный USB порт зарядки защищен от воды и пыли
- Несколько режимов работы быстро и удобно меняются
- Пользовательский режим обеспечивает настраиваемые уровни яркости, строб и режим SOS
- Интеллектуальная функция памяти сохраняет предпочтительные настройки яркости
- Фонарь работает на перезаряжаемых и не перезаряжаемых литиевых элементах питания
- Оптимизированный ультратонкий отражатель предлагает более длинное расстояние луча, чем конкурирующие продукты
- Водонепроницаемый в соответствии с IPX-8 (погружение до двух метров)
- Нержавеющий стальной безель кольцо защищает основные компоненты от повреждений
- Закаленное минеральное стекло с антибликовым покрытием
- Изготовлен из аэрокосмического алюминиевого сплава
- Жесткое анодирование HAIII военного класса
- Защита от обратной полярности
- Стальная клипса с титановым покрытием
- Дизайн предотвращающий скатывание фонаря

Размеры

Длина: 160mm (6.3")
Диаметр головы: 40mm (1.57")
Диаметр корпуса: 25.4mm (1")
Вес: 143г (5oz)(без аккумулятора)

Аксессуары

Nitecore 18650 Li-ion аккумулятор (NL1834 3400mAh), тактическое кольцо, темляк, USB кабель, клипса, чехол, запасная кнопка и силиконовое кольцо

Элементы питания

	ТИП	Напряжение	Совместимость
18650 Li-ion аккумулятор	18650	3.7V	Рекомендуется (Перезаряжаемый)
Литиевая батарейка*	CR123	3V	Рекомендуется (Неперезаряжаемый)
Li-ion аккумулятор*	RCR123	3.7V	Рекомендуется (Неперезаряжаемый)

Предупреждение: Заряжайте только 18650 Литий-ионные аккумуляторы, не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые CR123 или RCR123 аккумуляторы

Характеристики

FL1 STANDARD	Турбо	Высокий	Средний	Низкий
	1000 ЛЮМЕН	300 ЛЮМЕН	110 ЛЮМЕН	50 ЛЮМЕН
	1ч	4ч	10ч45мин	36ч
	45мин	3ч15мин	7ч45мин	23ч
	452m (Дальность Луча)			
	51,100cd (Интенсивность)			
	1.5m (Ударопрочность)			
	IPX-8, 2м (Влагозащита и Погружение)			

ВНИМАНИЕ:

Заявленные данные были измерены в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI / NEMA FL1 с использованием качественного NITECORE 1x18650 (3.7V 3400mAh) или 2xCR123 (3V, 1700mAh батареи) в лабораторных условиях. Данные могут изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей использования и условий окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Установка аккумулятора

1. Отвинтите крышку по часовой стрелке
2. Вставьте один 18650 аккумулятор или две CR123 батареи с положительным полюсом, вперед (по направлению к голове фонаря).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что аккумулятор вставлен положительным (+) контактом во внутрь. MH25GT не будет работать с неправильно вставленным аккумулятором.


Функция зарядки

MH25GT способен зарядить защищенный 18650 Li-Ion аккумулятор с помощью входящего в комплект кабеля USB. Установите защищенный аккумулятор 18650 Li-Ion, подключив один конец кабеля microUSB к фонарю, а другой конец в универсальный USB порт или адаптер и MH25GT позаботится об остальном.

Световая индикация зарядки:

1. Подключите кабель к фонарю и сетевому А/С адаптеру питания, как показано на изображении. Полная зарядка аккумулятора 18650 занимает около 6-и часов.
2. Если процесс зарядки проходит нормально, красный индикатор рядом с портом micro USB будет мигать два раза в секунду.

3. Если во время зарядки обнаружена проблема, MH25GT автоматически остановит зарядку и красный индикатор будет мигать быстро. Это, как правило, вызвано неисправным или неправильно размещенным аккумулятором.
4. Когда зарядка завершена, красный индикатор будет гореть постоянно.



Внимание!
MH25GT должен быть включен для активации режима зарядки

Включение/Выключение

ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажать торцевую кнопку полностью до щелчка.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Когда свет включен, нажать торцевую кнопку полностью до щелчка.

Переключение режимов

Nitecore MH25GT имеет два режима: Турбо и Пользовательский. Режимы переключаются путем поворота головы фонаря. Турбо обеспечивает максимальный световой поток, в то время, как Пользовательский режим включает в себя 5 подрежимов.

Турбо режим

Режим Турбо обеспечивает максимальный поток 1000 люмен. Он активен при затянутой голове фонаря. В этом режиме доступно мгновенное освещение - достаточно при включенном свете нажать и удерживать торцевую кнопку.

Примечание: После 3-х минут работы в режиме Турбо, фонарь автоматически понизит яркость для предотвращения перегрева.

Пользовательский режим

Для доступа в Пользовательский режим достаточно немного открутить голову фонаря. Режимы переключаются полунажатием торцевой кнопки в следующей последовательности: Высокий - Средний - Низкий - SOS - Строб. При полном нажатии кнопки фонарь выключится и запомнит последний режим.

Советы: Сделайте NITECORE MH25GT вашим идеальным Многозадачным Гибридным фонариком. NITECORE MH25GT работает в двух режимах: режим Турбо (100% световой поток) и Пользовательский режим. Режим Турбо доступен при затянутой голове фонаря, а любой из пяти настраиваемых режимов (Строб, SOS, низкая, средняя и высокая яркость) выбираются путем ослабления головы и быстрого полунажатия торцевой кнопки. Данный режим может быть сохранен - достаточно выключить фонарь, находясь в нем. Пример реального применения: При использовании в качестве повседневного фонаря, голова фонаря может быть ослаблена и установлен низкий уровень яркости, что обеспечит увеличение времени работы. Тот же фонарь может использоваться правоохранительными органами, например, с пользовательским режимом Строб, что позволит легко переключаться между режимом Турбо и Строб простым поворотом головы.

Обслуживание

Каждые 6 месяцев следует протирать резьбовые соединения чистой тканью и наносить тонкий слой силиконовой смазки.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Полученная сломанная или поврежденная/дефектная продукция подлежит обмену через местного дистрибьютора/дилера в течение 14 дней со дня покупки. После истечения 14 дней со дня покупки все дефектные/неисправные изделия NITECORE® будут отремонтированы бесплатно в течение 60 месяцев со дня покупки. После истечения 60 месяцев распространяется ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и обслуживание, но не стоимость аксессуаров и запасных частей. Гарантия полностью аннулируется в каждом из следующих случаев:

1. Изделие(я) разбиты, преобразованы и/или заменены посторонними лицами.
2. Изделие(я) повреждены из-за их неправильного использования.
3. Изделие(я) повреждены в результате протекания элементов питания

SYSMAX Ind.

Представитель в Казахстане: www.kupifonar.kz

